

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 26/04/25 à 01:17



TYXIA 5610

Ref : 94336



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Fonctions : Commande d'un éclairage (Tyxia 5610) ou de deux éclairages (Tyxia 5612) en marche/arrêt à partir d'une ou plusieurs commandes radio Fonction télérupteur ou va-et-vient : possibilité d'associer à plus de 2 points de commande radio (ex : 2 Tyxia 2310) Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte Fonction report d'alarme : associé à un système d'alarme Tyxal+, l'éclairage s'allume brièvement pour indiquer la mise en/hors surveillance Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal Bénéfices : Bornier à connexion rapide et taille réduite pour faciliter l'intégration dans les boîtes d'encastrement Possibilité de raccorder un interrupteur ou un bouton poussoir sans configuration Format + économique avec moins d'emballage avec l'Ecopack
SOURCE ÉLECTRIQUE	—	Secteur
PORTÉE	—	300 M
DIMENSIONS	—	H 41 x L 36 x P 14.5 mm
GARANTIE	—	5 ans
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Commander les éclairages d'une habitation pendant 10 ans, par des entrées filaires ou en radio, alimenté par secteur.
DURÉE VIE DE	—	10

REF ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR CARBONE	—	1.81 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1.81
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Pièce
TEINTE	—	blanc
MATIÈRE	—	plastique
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42110
RÉF. FABRICANT	—	6351400
MARQUE	—	DELTA DORE